



ТЕЛЕФОНИ

(044) 338-0-130  
(050) 332-0-130  
(063) 577-0-130  
(067) 353-0-130

**130**  
COM.UA

Інтернет-магазин  
автотоварів



SKYPE  
km-130

**АВТОМАГНІТОЛИ** — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам'ять • Перехідні рамки та роз'єми • Антени • Аксесуари |  
**АВТОЗВУК** — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари | **БОРТОВІ КОМП'ЮТЕРИ** — Універсальні комп'ютери • Модельні комп'ютери • Аксесуари |  
**GPS НАВІГАТОРИ** — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари | **ВІДЕОПРИСТРОЇ** — Відеореєстратори • Телевізори та монітори • Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Відеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари | **ОХОРОННІ СИСТЕМИ** — Автосигналізація • Мотосигналізація • Механічні блокувальники • Імобілайзери • Датчики • Аксесуари | **ОПТИКА ТА СВІТЛО** — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари |  
**ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА** — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари | **ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ** — Підігрів сидінь • Підігрів дзеркал • Підігрів двірників • Підігрів двигунів • Автоохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари | **ТЮНІНГ** — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари |  
**АВТОАКСЕСУАРИ** — Радар-детектори • Гучний зв'язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне |  
**МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ** — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне | **ЖИВЛЕННЯ** — Акумулятори • Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари | **МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК** — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі • Аксесуари | **АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА** — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики | **РІДИНИ ТА МАСЛА** — Моторні масла • Трансмісійні масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки



У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою

<http://130.com.ua>

HomeSiren

Бездротова кімнатна сирена

HomeSiren — бездротова сирена з потужністю до 105 дБ. До системи безпеки Ajax приєднується через захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку — до 2000 метрів за відсутності перешкод. Оснащена світлодіодом (і дозволяє приєднати зовнішній), працює до 5 років від батарей та використовується всередині приміщень.

**ВАЖЛИВО:** Ця Коротка інструкція містить загальну інформацію про HomeSiren. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником користувача на сайті: [ajax.systems/ua/support/devices/homesiren](https://ajax.systems/ua/support/devices/homesiren)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



Для того щоб увімкнути сирену, затисніть кнопку увімкнення / вимкнення на 3 секунди. Вимикається сирена аналогічним чином. Якщо сирена не прив'язана до хабу, вона автоматично вимикається через 6 секунд після увімкнення.

ПРИЄДНАННЯ І НАЛАШТУВАННЯ

Сирена підключається до хабу і налаштовується через мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедурі підключення.

Ви можете змінити в налаштуваннях потужність зумера (від 81-105 дБ на дистанції 1 м) та тривалість тривоги (від 3 до 180 секунд на кожне спрацювання). Також можна увімкнути індикацію при постановці та знятті системи з охорони, миготіння світлодіоду сирени при активній системі безпеки.

При використанні хабу з прошивкою Hub OS 2.03.000 та новіше можна обрати, на спрацювання яких саме охоронних пристроїв Ajax буде реагувати сирена.

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

При виборі місця встановлення HomeSiren враховуйте віддаленість пристрою від хабу та наявність об'єктів, які перешкоджають проходженню звуку і радіосигналу.

Не встановлюйте сирену:

- 1. За межами приміщення (на вулиці).
- 2. ВВ місцях, де звуковий сигнал буде заглушений (всередині меблів, за щільними шторами і т.д.).
- 3. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які спричиняють загасання радіосигналу або які екранують його.
- 4. В приміщеннях з температурою та вологістю, що виходять за межі допустимих.


До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень сигналу в додатку Ajax Security System протягом не менше хвилини. Тест покаже якість з'єднання сирени з хабом і підтвердить правильність вибору місця встановлення.

| Статус індикатора                            | Рівень сигналу           |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Світлиться, перериваючись раз на 1.5 секунди | Відмінний рівень сигналу |
| Мигає 5 разів на секунду                     | Добрий рівень сигналу    |
| Мигає 2 рази на секунду                      | Поганий рівень сигналу   |
| Короткочасно засвічується раз на 1.5 секунди | Немає сигналу            |

Рекомендована висота встановлення — 2.5 і більше метрів.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

- 1. Закріпіть панель SmartBracket шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення.



- 2. Надягніть сирену на панель SmartBracket і покрутіть за годинниковою стрілкою — миготіння світлового індикатора підтвердить, що тампер спрацював.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax Systems Inc. діє 2 роки після купівлі й не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спершу звернутися до служби підтримки — у половині випадків технічні питання може бути вирішено віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань — на сайті:

[ajax.systems/ru/warranty](https://ajax.systems/ru/warranty)

Угода користувача:

[ajax.systems/ru/end-user-agreement](https://ajax.systems/ru/end-user-agreement)

Технічна підтримка:

[support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 1. HomeSiren.
- 2. Елемент живлення CR123A (попередньо встановлені) — 2 шт.
- 3. Монтажний комплект.
- 4. Коротка інструкція.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Тип сповіщення                                | Звукове                                     |
| Гучність звукового оповіщення                 | 81-105 дБ на дистанції 1 м (налаштовується) |
| Робоча частота п'єзовипромінювача             | 3,4±0,5 кГц                                 |
| Захист тампером                               | Наявний                                     |
| Діапазон частот                               | 868.0—868.6 мГц                             |
| Максимальна потужність радіосигналу           | До 20 мВт                                   |
| Модуляція                                     | GFSK                                        |
| Радіосигнал                                   | До 2000 м (за відсутності перешкод)         |
| Живлення від батарей                          | 2 x CR123A, 3В                              |
| Строк роботи від елемента живлення            | До 5 років                                  |
| Роз'єм для приєднання зовнішнього світлодіоду | Є (живлення 3 В, 10 мА)                     |
| Рівень захисту корпусу                        | IP50                                        |
| Діапазон робочих температур                   | Від 0°С до +50°                             |
| Робоча вологість                              | До 75%                                      |
| Габарити                                      | 75 x 75 x 27 мм                             |
| Вага                                          | 96 г                                        |